

# Repulsator Bird Control

**Eloigne** les pigeons, moineaux, étourneaux, mouettes

Appareil électronique alimenté par 3 piles AAA 1,5 V. Résistant à la projection d'eau et à la poussière. Il émet un son intermittent à modulation de fréquence adapté pour éloigner les oiseaux et éviter l'accoutumance.

Le volume sonore est réglable pour adapter la plage d'action à l'environnement à protéger.

L'appareil est équipé d'un détecteur de luminosité qui stoppe le fonctionnement lorsqu'il n'y a plus de lumière (paramétrable).

## MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION

**Les 3 piles sont déjà insérées, votre Repulsator Bird Control est prêt à fonctionner**

Avec le doigt ou le bout arrondi d'un stylo ou d'un crayon,

**pressez, sans forcer, pendant 5 secondes**

**sur la partie basse et étroite** (bout de flèche) **jusqu'à clignotements bleus**



En renouvelant une pression, changez le niveau d'émission. Choisissez le mieux adapté :

**1 flash** faible ≈ 35 décibels couverture ≈ 10 m<sup>2</sup>

**2 flashes** moyen ≈ 45 décibels couverture ≈ 20 m<sup>2</sup>

**3 flashes** fort ≈ 55 décibels couverture ≈ 40 m<sup>2</sup>

Vous pouvez renouveler le cycle 1 / 2 / 3 ...

**Par défaut, votre Repulsator Bird Control est paramétré pour un fonctionnement de jour**

Comme les humains, la plupart des oiseaux dorment la nuit.

De ce fait, le fonctionnement par défaut est " **JOUR** ☀️".

**Si vous souhaitez que l'appareil fonctionne 24 heures sur 24, modifiez le réglage** (voir au verso).

**Pour éteindre l'appareil**, maintenez la touche appuyée **sur la partie basse et étroite sans forcer** jusqu'à ce que le **voyant bleu clignote rapidement**.

**Pourquoi votre Repulsator Bird Control fonctionnerait-il mieux qu'un autre répulsif ?**

Le signal acoustique de notre système est réglé sur le spectre auditif de la plupart des oiseaux. Ce réglage permet ainsi d'obtenir une efficacité optimale, notamment contre les pigeons.

Il s'agit d'une conception/fabrication/assemblage réalisés dans la **Communauté Européenne**.

Existence d'un **Contrôle Qualité** sur toute la chaîne de production.

Fabrication en adéquation avec le **règlement européen REACH** adopté pour mieux protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques.

Ce dispositif ne produit aucun effet auprès des humains, mis à part le fait que certaines personnes, ou animaux de compagnie, puissent l'entendre (notamment en niveau 2 et 3).

## Conseils

### Comment le placer sur mon balcon ou dans mon jardin ?

L'appareil ne nécessite pas d'installation particulière et peut être posé ou accroché.

Il ne faut pas qu'il y ait un obstacle (mur, cloison, vitre, feuillages) entre la face avant de l'appareil qui émet les fréquences et la zone à protéger.

Note importante : afin d'obtenir de meilleurs résultats, **il est indispensable de 1- nettoyer d'abord la zone infestée (enlever les excréments et les plumes) puis 2- laisser l'appareil en fonctionnement en permanence, à la même place.** Les animaux nuisibles qui viennent chez vous doivent être gênés de façon constante, au même endroit et à chaque fois qu'ils viennent.

### Soyez un bon voisin !

Eviter de l'orienter vers le jardin ou la cours du voisinage, ou vers un lieu public. Cet appareil est prévu pour un usage sur la propriété privée de l'utilisateur.

Les fréquences émises peuvent être perçues par l'oreille humaine (cela dépend de l'ouïe de chacun).

### → Changement des piles : lorsque votre Repulsator Bird Control n'émet plus de

Les 3 piles livrées sont des piles **alcaline AAA de 1,5 volts**, haute qualité, non rechargeables.

**L'autonomie est d'environ 6 mois en option Jour et température extérieure > à 10 °.**

Le froid et l'intensité d'utilisation (24 h sur 24) diminuent l'autonomie.

Ouvrez le couvercle avec un tourne vis cruciforme adapté. Ne perdez pas les vis.

Insérez les trois piles AAA. **L'appareil émet un son qui dure environ 5 secondes puis s'éteint.**

Vous pouvez trouver auprès de notre SAV des piles d'excellente qualité. Voir contact ci-dessous.

**Notamment pour une autonomie de 3 ans, nous pouvons vous fournir des piles lithium.**

Soyons "écologiques" avec la gestion des piles et le recyclage : nous pouvons nous occuper de tout (piles et produits). Contactez-nous pour en savoir plus.

### → Changement d'option Jour ☀ vers 24 h sur 24 !

Vous remarquez un cavalier noir situé en bas sous la pile de droite.

A l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement ce cavalier. 2 tiges métalliques apparaissent.

Remettez délicatement le cavalier à cheval sur les 2 tiges, votre appareil fonctionnera 24 h sur 24.

Si vous voulez revenir à un fonctionnement **jour** ☀, remettez le cavalier sur une seule tige.

**Refermez correctement le couvercle sans forcer.**



Cavalier sur un seul picot  
Jour ☀ (par défaut)



Cavalier à cheval sur les 2 picots  
Jour et Nuit (24 h sur 24)

### Conception et Fabrication Européenne - Exclusivité Repulsator

Nous mettons tout en œuvre pour vous livrer un produit de qualité. En cas de question, contactez le service Clients par courriel [contact@repulsator.com](mailto:contact@repulsator.com) ou par SMS au **06 76 77 69 92**

facebook :Repulsator